

NOTICE D'UTILISATION

Scannez-moi
pour visionner
notre vidéo
explicative



MODE D'EMPLOI : SYSTÈME DE TIR À DISTANCE 4 X 2 VOIES

ATTENTION : Avant d'utiliser le système de tir à distance, toujours veiller à la bonne fermeture du clapet de la télécommande fin que celle-ci ne puisse être activée accidentellement. Ne jamais effectuer de branchement en intérieur. La mise en liaison de produits pyrotechniques est réservée aux personnes ayant des connaissances particulières disposant du certificat d'artificier F4T2.

TEST DU RECEPTEUR

Insérer les piles (non fournies) dans les récepteurs en respectant la polarité indiquée, puis mettre le bouton marche / Arrêt en position «I» Input : le voyant central doit être allumé en continu. Remettre le bouton marche / arrêt en position «O» Output : le voyant doit être éteint.

Récepteurs 2 voies :
Télécommandes :

4 x Piles LR6 AAA par récepteur
Piles fournies

MISE EN LIAISON (A réaliser en extérieur uniquement)

- Disposez au sol vos récepteurs à une la distance maximale possible avec la longueur de vos inflammateurs.

- Connectez les inflammateurs aux numéros correspondant à votre ordre de tir. **Il n'y a pas de polarité à respecter.** Les fils de vos inflammateurs doivent êtres dénudés et non shintés.

Vous pouvez les doubler pour une meilleure efficacité.

- Dépliez l'antenne des récepteurs et mettez-les sous tension au moyen des boutons marche / Arrêt. Les témoins d'allumage et les témoins de connexion de lignes doivent êtres allumés.

- Retirez vous et dépliez l'antenne de votre télécommande

- Quand vous le souhaitez, déclenchez vos artifices au moyen de la télécommande de votre choix



ATTENTION : Ne jamais essayer de rallumer une mèche n'ayant pas fonctionnée. Attendre 15 minutes puis allumer manuellement la mèche de secours.

Avant de tirer, veiller à se retirer au minimum à la distance de sécurité de l'artifice.

Toujours bien effectuer vos tests en étant vigilant à ce que personne ne se situe sur la trajectoire d'un artifice et à ne jamais laisser le site de tir sans surveillance lors de la présence d'artifices sur le terrain.